

DURABOOK

DURABOOK · ZUBEHÖR (BODENSTEUERUNGSSTATION)

Durabook GC-R8 Bodensteuerungsstation

Branchen: Öffentliche Sicherheit · Militär · Industrie

Bedienung Hall-Effekt-Joystick, 5-Wege-Direction-Pad, 8 Druckknöpfe (2 mit Flip-Guard-Schutzklappen)



IP66

SCHUTZART

810H

MIL-STD

< 1,2 kg (variiert je nach Konfiguration)

GEWICHT

KERNDATEN

Displaygröße	-
Auflösung	-
IP-Schutzart	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H
Helligkeit	-
Prozessor	STM32L-Serie (Mikrocontroller)
Speicher	-
Akku	Kein eigener Akku; Stromversorgung über das angedockte R8-Tablet (19 V Gleichstrom), das R8-Tablet kann zusätzlich mit einem Hochleistungsakku ausgestattet werden
Gewicht	< 1,2 kg (variiert je nach Konfiguration)
Betriebstemperatur	-20 °C bis 60 °C
Schnittstellen	M12 DC-IN (Stromversorgung) × 1 · M12 LAN (RJ-45 10/100/1000) × 1 · M12 USB 2.0 × 1 Optional: je 2× Antennenanschluss für WLAN und für WWAN/5G/LTE
Konfigurierbar	Ja, interaktiver Konfigurator auf der Produktseite (8 Gruppen)

IP-Schutzart, MIL-STD, Prozessor, Akku, Gewicht, Betriebstemperatur und Schnittstellen stammen aus dem Herstellerdatenblatt DURABOOK_GC-R8_DM_DE_20250922.pdf . Displaygröße, Auflösung, Helligkeit und Speicher stehen dort nicht: Die GC-R8 ist laut Hersteller eine Bodenkontrollstation ohne eigenes Display und ohne eigenen Arbeits-/Massenspeicher, sie nutzt Display und Akku des angedockten R8-Tablets. Das GC-R8 wird zudem in keiner der drei Vergleichstabellen (Laptops/Tablets/Smartphones) geführt. „Konfigurierbar“ stammt unverändert aus dem Konfigurator der Produktseite (rb-cfg-data).

SNITTSTELLEN

- M12 DC-IN (Stromversorgung) × 1

– M12 LAN (RJ-45 10/100/1000) × 1



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

– M12 USB 2.0 × 1

Optional: je 2× Antennenanschluss für WLAN und für WWAN/5G/LTE

ZERTIFIZIERUNGEN UND ROBUSTHEIT

MIL-STD-810H

Stoß, Vibration, Temperatur, Höhe

IP66

Vollständig staubdicht, Strahlwasser

AUSSTATTUNG UND OPTIONEN

Bedienung	Hall-Effekt-Joystick, 5-Wege-Direction-Pad, 8 Druckknöpfe (2 mit Flip-Guard-Schutzklappen)
Konnektivität	militärische M12-Steckverbindungen für DC-IN, LAN und USB 2.0
Robustheit	IP66-Zertifizierung (Staub- und Strahlwasserschutz)
	3 Jahre Garantie
Zubehör	Schultergurte (2-/4-Punkt), D-Ring-Schrauben, Stifthalter, Ersatz-Stylus

KONFIGURATIONSOPTIONEN

INTEGRIERTE OPTIONEN

Basiskonfiguration [\[GPO\]](#)

Kippschalter-Upgrade mit Verriegelung und Einzelschalter x1 an [\[angegebener Position\]](#) und (Upgrade von Premium) Bitte Positionen für L1-L3 und R1-R3 angeben [\[GPO\]](#)

Kippschalter-Upgrade mit Verriegelung und Einzelschalter x2 an [\[angegebener Position\]](#) und (Upgrade von Premium) *Bitte Positionen für L1-L3 und R1-R3 angeben [\[GPO\]](#)

Kippschalter-Upgrade mit Verriegelung und Einzelschalter x3 an [\[angegebener Position\]](#) und (Upgrade von Premium) *Bitte Positionen für L1-L3 und R1-R3 angeben [\[GPO\]](#)

Steuerschalter - Hall-Effekt-Joystick x2 (ersetzt Richtungspad 5POS x1, Upgrade von Standard) [\[GPO\]](#)

KOMMUNIKATION

Basiskonfiguration [\[GPO\]](#)

Zusätzliche Funkfrequenz unterstützt - WiFi 5 802.11 a/b/g/n/ac + 2x RF-SMA-Anschluss/Antenne [\[GPO\]](#)

Zusätzliche Funkfrequenz unterstützt - Multi-Carrier 4G LTE Mobilfunk-Breitband + 2x RF-SMA-Anschluss/Antenne [\[GPO\]](#)

Zusätzliche duale Funkfrequenz unterstützt - WiFi 5 802.11 a/b/g/n/ac + Multi-Carrier 4G LTE Mobilfunk-Breitband + 4x RF-SMA-Anschluss/Antenne [\[GPO\]](#)

4x RF-SMA-Anschluss/Antenne (nur, ohne WWAN/WLAN-Modul) [\[GPO\]](#)

ERWEITERTE GARANTIE

Basiskonfiguration [\[GPO\]](#)

Erweiterte Garantie - Jahre 1 bis 4 (inklusive 1 Jahr erweiterter Garantie) [\[GPO\]](#)

Erweiterte Garantie - Jahre 1 bis 5 (inklusive 2 Jahre erweiterter Garantie) [\[GPO\]](#)

UNFALLSCHADEN

Basiskonfiguration [\[GPO\]](#)

Unfallschaden - Jahre 1 bis 3 [\[GPO\]](#)

Unfallschaden - Jahre 1 bis 4 (inklusive 1 Jahr erweiterter Garantie) [\[GPO\]](#)

M12 MIL-SPEC ANSCHLUSSKABEL

M12-DC-IN-Stromkabel [\[GPO\]](#)

M12-LAN-Kabel [\[GPO\]](#)

M12-USB-2.0-Kabel [\[GPO\]](#)

STROMVERSORGUNG UND LADEN

Kfz-Adapter (DURABOOK und 11-32V DC 90W) [\[GPO\]](#)

Ersatz-Netzteil 65W mit Netzkabel [\[GPO\]](#)

TRAGEN UND ZUBEHÖR

Schultergurt (4-Punkt) [\[GPO\]](#)



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Schultergurt (2-Punkt) [GPO]

D-Ring-Schraube (4 Stück pro Set) [GPO]

STIFT UND STYLUS

Stifthalter [GPO]

Ersatz-Stylus und Halteband für kapazitiven Touch [GPO]

gpo Herstellerangaben Durabook, Stand 07.08.2026

HERSTELLERDATENBLATT

Durabook, Stand 22.09.2025 · verbindliche Quelle

[DURABOOK_GC-R8_DM-DE_20250922.pdf](#)

Diese Übersicht wurde aus den dokumentierten Angaben zusammengestellt und ist kein Herstellerdatenblatt. Verbindlich sind die Angaben des Herstellers. Änderungen, Irrtümer und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. Stand dieses Dokuments: 8. August 2026.



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | **+49 (0) 69 271 470 985**