



GETAC · TABLET

Getac A140 Tablet

Branchen: Industrie · Logistik · Öffentliche Sicherheit

Display 14-Zoll-Bildschirm mit LumiBond®-Technologie, serienmäßig 1366 x 768 bei 1000 Nits; optional Full HD (1920 x 1080) bei 800 Nits



IP65

SCHUTZART

810H

MIL-STD

**1000 Nits
(Standard-
Display);
optional 800
Nits (FHD-
Display)**

HELLIGKEIT

2,3 kg

GEWICHT

KERNDATEN

Displaygröße	14 Zoll
Auflösung	1366 x 768 (Standard); optional Full HD (1920 x 1080)
IP-Schutzart	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Helligkeit	1000 Nits (Standard-Display); optional 800 Nits (FHD-Display)
Prozessor	Intel® Core™ i5-10210U (Standard, 1,6 GHz, Turbo bis 4,2 GHz, 6 MB Cache); optional i5-10310U vPro®, i7-10510U oder i7-10610U vPro® (alle 10. Generation, Turbo bis 4,4–4,9 GHz)
Speicher	Arbeitsspeicher 8 GB DDR4 (optional 16 GB oder 32 GB) · SSD 256 GB PCIe NVMe (optional 512 GB oder 1 TB)
Akku	Duales Akkusystem mit Hot-Swap-Funktion: 2× Li-Ionen-Smart-Akku 10,8 V, typ. 3220 mAh (min. 3120 mAh), austauschbar mit LifeSupport-Technologie
Gewicht	2,3 kg
Betriebstemperatur	-29 °C bis 63 °C (Lagerung: -51 °C bis 71 °C)
Schnittstellen	Kombinierter Lautsprecherausgang/Mikroeingang · DC-Eingang · USB 2.0 · USB 3.2 Gen 2 Typ-A · USB 3.2 Gen 2 Typ-C · LAN (RJ45) · HDMI 1.4 · Docking-Stecker (optional: FHD-Webcam, SIM-Kartensteckplatz, RF-Antennendurchgang, Rückkamera)
Konfigurierbar	Ja, interaktiver Konfigurator auf der Produktseite (9 Gruppen)

Quelle Displaygröße bis Schnittstellen (elf Kerndatenzeilen): Herstellerdatenblatt Getac A140 (Getac, Stand 03.12.2024). Quelle „Konfigurierbar“: Konfigurator auf der Produktseite, gespeist aus dem Herstellerdatenblatt (Quellenangabe je Option dort).

SNITTSTELLEN



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- Kombiniertes Lautsprecherausgang/Mikroeingang
- USB 2.0
- USB 3.2 Gen 2 Typ-C
- HDMI 1.4
- DC-Eingang
- USB 3.2 Gen 2 Typ-A
- LAN (RJ45)
- Docking-Stecker (optional: FHD-Webcam, SIM-Kartensteckplatz, RF-Antennendurchgang, Rückkamera)

ZERTIFIZIERUNGEN UND ROBUSTHEIT

MIL-STD-810H

Stoß, Vibration, Temperatur, Höhe

MIL-STD-461G

Elektromagnetische Verträglichkeit

IP65

AUSSTATTUNG UND OPTIONEN

Display	14-Zoll-Bildschirm mit LumiBond®-Technologie, serienmäßig 1366 x 768 bei 1000 Nits; optional Full HD (1920 x 1080) bei 800 Nits
Prozessor	Intel® Core™ i5 / i7 (wählbar)
Energie	Duales Akkusystem mit Hot-Swap-Funktion (Austausch im laufenden Betrieb)
Ergonomie	integrierter Hartschalengriff für mobilen Einsatz
Zertifizierungen	MIL-STD-810H, IP65 (stoß-, vibrations-, regen- und staubresistent)

KONFIGURATIONSOPTIONEN

PROZESSOR

Serienausstattung: Intel® Core™ i5-10210U, 1,6 GHz (Turbo Boost bis 4,2 GHz), 6 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i5-10310U vPro®, 1,7 GHz (Turbo Boost bis 4,4 GHz), 6 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-10510U, 1,8 GHz (Turbo Boost bis 4,9 GHz), 8 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-10610U vPro®, 1,8 GHz (Turbo Boost bis 4,9 GHz), 8 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

ARBEITSSPEICHER

Serienausstattung: 8 GB DDR4 [\[DB\]](#)

16 GB DDR4 [\[DB\]](#)

32 GB DDR4 [\[DB\]](#)

MASSENSPEICHER

Serienausstattung: 256 GB PCIe NVMe SSD [\[DB\]](#)

512 GB PCIe NVMe SSD [\[DB\]](#)

1 TB PCIe NVMe SSD [\[DB\]](#)

DISPLAY

Serienausstattung: 14 Zoll HD (1366 x 768), 1000 Nits LumiBond-Display, kapazitiver Multi-Touchscreen [\[DB\]](#)

14 Zoll Wide Viewing Angle Full HD (1920 x 1080), 800 Nits LumiBond-Display, kapazitiver Multi-Touchscreen [\[DB\]](#)

ZULASSUNGEN

Serienausstattung: ohne Zulassung für explosionsgefährdete Bereiche [\[DB\]](#)

ANSI/ISA 121201 [\[DB\]](#)

FUNK UND ORTUNG

Serienausstattung: 10/100/1000 Base-T Ethernet, Intel® Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax), Bluetooth 5.2 (ohne GPS, ohne Mobilfunk) [\[DB\]](#)

+ dediziertes GPS [\[DB\]](#)

+ 4G-LTE-Mobilfunk-Breitband (mit integriertem SIM-Kartensteckplatz) [\[DB\]](#)

LESER UND SICHERHEIT

HF-RFID-Lesegerät [\[DB\]](#)

Fingerabdruckscanner [\[DB\]](#)



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

1D/2D-Imager-Barcode-Leser (Erweiterungssteckplatz) [DB]

SNITTSTELLEN UND MODULE

FHD-Webcam [DB]

8-MP-Autofokuskamera (Rückseite) [DB]

SIM-Kartensteckplatz (Micro-SIM, 3FF) [DB]

RF-Antennendurchgang für GPS, WLAN und WWAN [DB]

ZUBEHÖR

Tragetasche [ZUB]

Zweifach-Akkuladegerät [ZUB]

Mehrfach-Akkuladegerät (8 Fächer) [ZUB]

100-W-AC-Adapter, Typ C [ZUB]

90-W-MIL-STD-461-AC-Adapter [ZUB]

Kapazitiver Hartkopf-Eingabestift mit Halteschnur [ZUB]

Getac DS100 USB-C Docking-Station mit AC-Adapter [ZUB]

Robuste Getac-Tastatur [ZUB]

A140 Trolley- (Büro-) Dock [ZUB]

db Getac A140 Herstellerdatenblatt, PDF Stand 03.12.2024, /datasheets/DE/Getac_A140_DE_Product.pdf

zub Getac A140 Zubehör-Broschüre, /datasheets/zubehoer/getac_A140.pdf

HERSTELLERDATENBLATT

Getac, Stand 03.12.2024 · verbindliche Quelle

[Getac_A140_DE_Product.pdf](#)

Diese Übersicht wurde aus den dokumentierten Angaben zusammengestellt und ist kein Herstellerdatenblatt. Verbindlich sind die Angaben des Herstellers. Änderungen, Irrtümer und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. Stand dieses Dokuments: 8. August 2026.



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985