

Getac

GETAC · TABLET

Getac K120 Tablet

Branże: Przemysł · Logistyka · Bezpieczeństwo publiczne**Wyświetlacz** Full-HD z technologią LumiBond®, pojemnościowy ekran wielodotkowy, obsługiwany w rękawicach, rysikiem lub w deszczu**IP66**

KLASA OCHRONY IP

**MIL-STD-810H ·
MIL-STD-461G**

MIL-STD

1200 Nits

JASNOŚĆ

1,7 kg

WAGA

DANE PODSTAWOWE

Rozmiar wyświetlacza	12,5 cala
Rozdzielczość	Full HD (1920 x 1080)
Stopień ochrony IP	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H · MIL-STD-461G
Jasność	1200 Nits
Procesor	Intel® Core™ i5-1335U (13. generacja), do 4,6 GHz z Intel® Turbo Boost, 12 MB Smart Cache (opcjonalnie Intel® Core™ i5-1345U vPro® do 4,7 GHz, i7-1355U do 5,0 GHz lub i7-1365U vPro® do 5,2 GHz)
Pamięć	Pamięć RAM 16 GB DDR5 (opcjonalnie 32 GB lub 64 GB DDR5) · SSD 256 GB PCIe NVMe (opcjonalnie 512 GB, 1 TB lub 2 TB SSD PCIe NVMe)
Akumulator	Akumulator Li-Ion 11,1 V, typ. 2100 mAh (min. 2040 mAh) × 2, wymienny dzięki technologii LifeSupport (opcjonalnie akumulator wysokopojemnościowy 14,4 V, typ. 3450 mAh × 2)
Waga	1,7 kg
Temperatura pracy	-29 °C do 63 °C
Złącza	kamera internetowa 5MP × 1 · kamera tylna 8MP z autofokusem × 1 · wejście/wyjście audio combo × 1 · USB 3.2 Gen 2 Typ-A × 1 · Thunderbolt™ 4 Typ-C × 2 · LAN (RJ-45) × 1 · złącze dokujące × 2 (opcjonalnie wejście DC, opcjonalnie MicroSD, opcjonalnie gniazdo karty SIM Micro-SIM/3FF, opcjonalnie kamera do uwierzytelniania twarzy Windows Hello 5MP)
Konfigurowalny	Tak, interaktywny konfigurator na stronie produktu (DE)(10 grup)

Źródło danych podstawowych (poza pozycją „Konfigurowalny”): karta katalogowa producenta Getac K120 (PDF, stan na 09.04.2026, patrz zastrzeżenie powyżej). Pamięć, akumulator, waga i temperatura pracy nie były dotąd podane liczbowo i po raz pierwszy mają teraz wartość; wiersz Złącza został ograniczony do interfejsów wejścia/wyjścia samego tabletu (bez opcjonalnej klawiatury dokującej). Źródło „Konfigurowalny”: konfigurator na stronie produktu (DE), zasilany danymi z karty katalogowej producenta (źródło podane przy każdej opcji).

INTERFEJSY



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń — konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- kamera internetowa 5MP × 1
- wejście/wyjście audio combo × 1
- Thunderbolt™ 4 Typ-C × 2
- złącze dokujące × 2 (opcjonalnie wejście DC, opcjonalnie MicroSD, opcjonalnie gniazdo karty SIM Micro-SIM/3FF, opcjonalnie kamera do uwierzytelniania twarzą Windows Hello 5MP)
- kamera tylna 8MP z autofokusem × 1
- USB 3.2 Gen 2 Typ-A × 1
- LAN (RJ-45) × 1

CERTYFIKACJE I ODPORNOŚĆ

MIL-STD-810H

Wstrząs, wibracja, temperatura, wysokość

MIL-STD-461G

Zgodność elektromagnetyczna

IP66

Całkowicie odporny na kurz, odporny na strumienie wody

WYPOSAŻENIE I OPCJE

Wyświetlacz	Full-HD z technologią LumiBond®, pojemnościowy ekran wielodotkowy, obsługiwany w rękawicach, rysikiem lub w deszczu
Łączność	Ethernet 10/100/1000-Base-T · Intel® Wi-Fi 6E AX211 · Bluetooth 5.3 · opcjonalnie dedykowany GPS (L1/L5) · opcjonalnie łączność mobilna 4G LTE lub 5G Sub-6 ze zintegrowanym GPS
Bezpieczeństwo	TPM 2.0, uwierzytelnianie twarzą Windows Hello, opcjonalnie czytnik Smart Card lub linii papilarnych
Wytrzymałość	odporność na upadki z wysokości do 1,80 m
Akcesoria/obsługa	wielofunkcyjny uchwyt, podświetlana klawiatura, opcjonalna klawiatura dokująca, szeroka gama akcesoriów

OPCJE KONFIGURACJI

PROCESOR

Konfiguracja standardowa: Intel® Core™ i5-1335U (13. generacja), do 4,6 GHz, 12 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i5-1345U vPro®, do 4,7 GHz, 12 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-1355U, do 5,0 GHz, 12 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-1365U vPro®, do 5,2 GHz, 12 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

PAMIĘĆ RAM

Konfiguracja standardowa: 16 GB DDR5 [\[DB\]](#)

32 GB DDR5 [\[DB\]](#)

64 GB DDR5 [\[DB\]](#)

PAMIĘĆ MASOWA

Konfiguracja standardowa: SSD PCIe NVMe 256 GB [\[DB\]](#)

SSD PCIe NVMe 512 GB [\[DB\]](#)

SSD PCIe NVMe 1 TB [\[DB\]](#)

SSD PCIe NVMe 2 TB [\[DB\]](#)

WYŚWIETLACZ

Konfiguracja standardowa: pojemnościowy ekran wielodotkowy [\[DB\]](#)

Ekran dotykowy dwutrybowy (multitouch i digitizer) [\[DB\]](#)

DOPUSZCZENIA

Konfiguracja standardowa: bez dopuszczenia do stref zagrożonych wybuchem [\[DB\]](#)

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Klasa I, Dywizja 2, Grupy A, B, C, D) [\[DB\]](#)

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA I LOKALIZACJA

Konfiguracja standardowa: Ethernet 10/100/1000 Base-T, Intel® Wi-Fi 6E AX211(802.11ax), Bluetooth 5.3 (bez GPS, bez łączności komórkowej) [\[DB\]](#)

+ dedykowany GPS (L1/L5) [\[DB\]](#)



POPROŚCENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

+ mobilny internet szerokopasmowy 4G LTE ze zintegrowanym GPS [\[DB\]](#)

+ 5G Sub-6 ze zintegrowanym GPS L1/L5 [\[DB\]](#)

+ Dual-SIM (Micro-SIM 3FF i e-SIM) [\[DB\]](#)

CZYTNIKI I ZABEZPIECZENIA

Czytnik kart inteligentnych (wyklucza czytnik RFID HF i czytnik linii papilarnych) [\[DB\]](#)

Czytnik RFID HF (wyklucza czytnik kart inteligentnych i czytnik linii papilarnych) [\[DB\]](#)

Czytnik linii papilarnych (wyklucza czytnik kart inteligentnych i czytnik RFID HF) [\[DB\]](#)

Czytnik kodów kreskowych imager 1D/2D (gniazdo rozszerzeń) [\[DB\]](#)

Kamera do uwierzytelniania twarzy Windows Hello (skierowana do przodu) [\[DB\]](#)

INTERFEJSY I MODUŁY

Gniazdo DC-in (jednostka bazowa tabletu) [\[DB\]](#)

Czytnik kart MicroSD [\[DB\]](#)

Gniazdo karty SIM (Micro-SIM, 3FF) [\[DB\]](#)

Technologia Intel® vPro® [\[DB\]](#)

AKUMULATOR I ZASILANIE

Akumulator litowo-jonowy o wysokiej pojemności (14,4 V, typowo 3450 mAh) zamiast akumulatora standardowego (11,1 V, typowo 2100 mAh) [\[DB\]](#)

AKCESORIA

Torba do przenoszenia [\[ZUB\]](#)

Ładowarka dwóch akumulatorów [\[ZUB\]](#)

Ładowarka wieloakumulatorowa (8 gniazd) [\[ZUB\]](#)

Dok biurowy z zasilaczem AC (tryb laptopa) [\[ZUB\]](#)

Dok biurowy z zasilaczem AC (tryb tabletu) [\[ZUB\]](#)

Stacja dokująca Getac DS100 USB-C z zasilaczem AC [\[ZUB\]](#)

Odłączany dok z klawiaturą z przepustem antenowym RF dla GPS, WLAN i WWAN [\[ZUB\]](#)

Wytrzymała klawiatura Getac [\[ZUB\]](#)

Zasilacz USB-C 65 W [\[ZUB\]](#)

db Karta katalogowa producenta Getac K120, PDF stan na 09.04.2026, /datasheets/DE/Getac_K120_DE_Product.pdf

zub Broszura akcesoriów Getac K120, /datasheets/zubehoer/getac_K120.pdf

KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA

Getac, stan na 09.04.2026 · Źródło wiążące

[Getac_K120_DE_Product.pdf](#)

To zestawienie zostało opracowane na podstawie dokumentowanych informacji i nie jest kartą katalogową producenta. Wiążące są dane producenta. Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błędów i dalszych zmian technicznych. Stan na: 8 sierpnia 2026.



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń — konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985