

Getac

GETAC · LAPTOP

Getac S410 G5 Laptop

Branches: Industrie · Autobedrijf · Werkplaats · Logistiek · Openbare veiligheid

Grafisch Intel® Iris® Xe / Intel® UHD Graphics (standaard), optioneel NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4 GB (aparte grafische controller)



IP53

IP-BESCHERMINGSKLASSE

810H

MIL-STD

1000 Nits

HELDERHEID

2,38 kg

GEWICHT

KERNGEGEVENS

Displaygrootte	14 inch
Resolutie	HD (1366 x 768); optioneel Full HD (1920 x 1080)
IP-beschermingsklasse	IP53
MIL-STD	MIL-STD-810H
Helderheid	1000 Nits
Processor	Intel® Core™ i5-1340P (standaard); optioneel i5-1350P vPro®, i7-1360P, i7-1370P vPro®
Geheugen	Werkgeheugen 16 GB DDR5 (optioneel 32 GB / 64 GB) · SSD 256 GB PCIe NVMe (optioneel 512 GB / 1 TB / 2 TB)
Accu	Li-ion-accu 10,8 V, typ. 6900 mAh (min. 6600 mAh); optioneel 2e accu of multimedia-accuschacht
Gewicht	2,38 kg
Bedrijfstemperatuur	-29 °C tot 63 °C
Interfaces	Audio in/out combo · DC-ingangsaansluiting · USB 3.2 Gen 1 Type-A · 2× USB 3.2 Gen 2 Type-A · Thunderbolt™ 4 Type-C · LAN (RJ45) · HDMI 2.0 · docking-aansluiting
Configureerbaar	Ja, interactieve configurator op de productpagina (9 groepen, DE)

Bron displaygrootte/resolutie/IP-beschermingsklasse/MIL-STD/helderheid/processor/geheugen/accu/gewicht/bedrijfstemperatuur/interfaces: fabrikantendatablad (Getac, stand 22.07.2026). Bron „Configureerbaar”: configurator op de productpagina, gevoed uit het fabrikantendatablad (bronvermelding per optie daar).

INTERFACES

- Audio in/out combo
- DC-ingangsaansluiting
- USB 3.2 Gen 1 Type-A
- 2× USB 3.2 Gen 2 Type-A



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- Thunderbolt™ 4 Type-C
- HDMI 2.0
- LAN (RJ45)
- docking-aansluiting

CERTIFICERINGEN EN ROBUUSTHEID

MIL-STD-810H

Schok, trillingen, temperatuur, hoogte

IP53

UITRUSTING EN OPTIES

Grafisch	Intel® Iris® Xe / Intel® UHD Graphics (standaard), optioneel NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4 GB (aparte grafische controller)
Display-opties	14" HD 1000 Nits, optioneel met capacitieve multi-touch; optioneel 14" Full HD (1920 x 1080) 1000 Nits, met of zonder capacitief touchscreen
Aanwijsapparaat	Glide-touchpad met multi-touch, optioneel capacitief multitouch-touchscreen
Uitbreidingsschacht optioneel	chipkaartlezer, 1D/2D-imager-barcodelezer, DVD-super-multi- of Blu-ray-super-multi-station, multimedia-schachtaccu, gewichtsbesparing
Interfaces optioneel	MicroSD · 5-MP-webcam · simkaartslot (Mini-SIM, 2FF) · 5-MP-Windows-Hello-camera · RF-antennedoorvoer voor GPS/WWAN/WLAN
Configureerbare I/O (een van vier varianten)	seriële poort + VGA + 2e LAN; seriële poort + VGA + PowerShare-USB; seriële poort + display-aansluiting + 2e LAN; seriële poort + display-aansluiting + PowerShare-USB
Communicatie	Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3, dual-sim (Mini-SIM 2FF + e-SIM); optioneel dedicated GPS L1/L5, 4G LTE of 5G Sub-6 met GPS
Beveiliging	TPM 2.0, Kensington-slot; optioneel Intel® vPro®, vingerafdruklezer, HF-RFID-lezer, geheugenkaartlezer, Windows-Hello-camera
Voeding	netvoeding 90 W (standaard); optioneel netvoeding 120 W, multimedia-accuschacht, 2e accu
Accessoires optioneel	draagtas, reserveaccu, multimedia-schachtaccu, meervoudige laders (2/8 vakken), netadapter 120 W, DC-DC-voertuigadapter, capacitieve stylus, beschermfolie, voertuighouder, voertuig- en kantoordockingstation, DS100-USB-C-dockingstation met AC-adapter, 100-W-Type-C-adapter

CONFIGURATIEOPTIES

PROCESSOR

Standaarduitrusting: Intel® Core™ i5-1340P, tot 4,6 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Intel® Core™ i5-1350P vPro®, tot 4,7 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Intel® Core™ i7-1360P, tot 5,0 GHz, 18 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Intel® Core™ i7-1370P vPro®, tot 5,2 GHz, 24 MB Intel® Smart Cache^[DB]

GEHEUGEN

Standaarduitrusting: 16 GB DDR5 ^[DB]

32 GB DDR5 ^[DB]

64 GB DDR5 ^[DB]

OPSLAG

Standaarduitrusting: 256 GB PCIe NVMe SSD ^[DB]

512 GB PCIe NVMe SSD ^[DB]

1 TB PCIe NVMe SSD ^[DB]

2 TB PCIe NVMe SSD ^[DB]

DISPLAY

Standaarduitrusting: 14 inch HD (1366 x 768), 1000 Nits^[DB]

14 inch HD (1366 x 768), 1000 Nits, met capacitief multi-touchscreen^[DB]

14 inch full HD (1920 x 1080), 1000 Nits^[DB]

14 inch full HD (1920 x 1080), 1000 Nits, met capacitief multi-touchscreen^[DB]

DRAADLOOS EN POSITIEBEPALING



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Standaarduitrusting: 10/100/1000 Base-T Ethernet, Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax), Bluetooth 5.3 (zonder gps, zonder mobiele data) ^[DB]

+ eigen (dedicated) gps (L1/L5) ^[DB]

+ mobiel 4G-LTE-breedband met geïntegreerde gps ^[DB]

+ 5G Sub-6 met geïntegreerde L1/L5-gps ^[DB]

+ dual-sim (mini-sim 2FF en e-sim) ^[DB]

LEZERS EN BEVEILIGING

Vingerafdruklezer ^[DB]

HF-RFID-lezer ^[DB]

Chipkaartlezer (uitbreidingsvak) ^[DB]

1D/2D-imager-barcodelezer (uitbreidingsvak, sluit dvd-/blu-raystation en multimediasvak-accu uit) ^[DB]

Windows Hello-gezichtsherkenningcamera 5 MP (naar voren gericht) ^[DB]

INTERFACES EN MODULES

MicroSD-kaartlezer ^[DB]

5-MP-webcam ^[DB]

Simkaartsleuf (mini-sim, 2FF) ^[DB]

RF-antennedoorvoer voor gps, WWAN en wifi ^[DB]

Intel® vPro®-technologie ^[DB]

NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4 GB discrete grafische controller (sluit blu-ray-/dvd-station, multimediasvak-accu en barcodelezer uit) ^[DB]

ACCU EN VOEDING

2e accu (10,8 V, doorgaans 6900 mAh) ^[DB]

Multimediasvak-accu (11,1 V, doorgaans 4200 mAh) ^[DB]

ACCESSOIRES

Draagtas ^[ZUB]

Externe dubbele acculader ^[ZUB]

Reserveaccu en tweede accu ^[ZUB]

Multi-acculader (8 vakken) ^[ZUB]

100-W-AC-adapter, type C ^[ZUB]

120-W-AC-adapter met netsnoer ^[ZUB]

120-W-voertuigadapter ^[ZUB]

Kantoordock met 120-W-AC-adapter ^[ZUB]

Capacitieve stylus met koord ^[ZUB]

Getac DS100 USB-C dockingstation met AC-adapter ^[ZUB]

Reserve-hoofdopslag (SSD-kit) ^[ZUB]

db Fabrikantendatablad Getac S410 G5, PDF stand 22.07.2026, /datasheets/DE/Getac_S410_G5_DE_Product.pdf

zub Getac S410 accessoirebrochure, /datasheets/zubehoer/getac_S410.pdf

FABRIKANTENDATABLAD

Getac, stand 22.07.2026 · bindende bron

[Getac_S410_G5_DE_Product.pdf](#)

Dit overzicht is samengesteld uit de gedocumenteerde informatie en is geen fabrikantendatablad. Bindend zijn de gegevens van de fabrikant. Wijzigingen, fouten en verdere technische ontwikkelingen voorbehouden. Stand: 8 augustus 2026.



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985