



GETAC · LAPTOP

Getac S510 Laptop

Branże: Przemysł · Motoryzacja · Warsztat · Logistyka · Bezpieczeństwo publiczne

Grafika Intel® Graphics (standard), opcjonalnie NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4 GB (osobny kontroler graficzny)



IP53

KLASA OCHRONY IP

810H

MIL-STD

1000 Nits

JASNOŚĆ

2,35 kg

WAGA

DANE PODSTAWOWE

Rozmiar wyświetlacza	15,6 cala
Rozdzielczość	Full HD (1920 x 1080)
Stopień ochrony IP	IP53
MIL-STD	MIL-STD-810H
Jasność	1000 Nits
Procesor	Intel® Core™ Ultra 5 125U (standard); opcjonalnie Ultra 5 135U vPro®, Ultra 7 155U, Ultra 7 165U vPro®
Pamięć	Pamięć RAM 16 GB DDR5 (opcjonalnie 32 GB lub 64 GB) · SSD 256 GB PCIe NVMe (opcjonalnie 512 GB, 1 TB lub 2 TB)
Akumulator	Akumulator 10,8 V, typ. 6900 mAh (min. 6600 mAh); opcjonalnie 2. akumulator
Waga	2,35 kg
Temperatura pracy	-29 °C do 63 °C
Złącza	Audio in/out combo · gniazdo wejściowe DC · 2× USB 3.2 Gen 2 Typ-A · Thunderbolt™ 4 Typ-C · LAN (RJ45) · HDMI 2.0 · złącze dokujące
Konfigurowalny	Tak, interaktywny konfigurator na stronie produktu (DE) (9 grup)

Źródło danych od pozycji Rozmiar wyświetlacza do Złącza (jedenaście wierszy danych podstawowych): karta katalogowa producenta Getac S510 (Getac, stan na 22.07.2026). Źródło „Konfigurowalny”: konfigurator na stronie produktu (DE), zasilany danymi z karty katalogowej producenta (źródło podane przy każdej opcji).

INTERFEJSY

- Audio in/out combo
- 2× USB 3.2 Gen 2 Typ-A
- gniazdo wejściowe DC
- Thunderbolt™ 4 Typ-C



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- LAN (RJ45)
- złącze dokujące
- HDMI 2.0

CERTYFIKACJE I ODPORNOŚĆ

MIL-STD-810H

Wstrząs, wibracja, temperatura, wysokość

IP53

WYPOSAŻENIE I OPCJE

Grafika	Intel® Graphics (standard), opcjonalnie NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4 GB (osobny kontroler graficzny)
NPU	Intel® AI Boost (zintegrowany)
Wyświetlacz	ekran dotykowy 1000 Nits (standard), opcjonalnie pojemnościowy ekran wielodotykowy LumiBond®
Urządzenie wskazujące	ekran dotykowy i touchpad wielodotykowy; opcjonalnie pojemnościowy ekran wielodotykowy
Gniazdo rozszerzeń opcjonalnie	czytnik Smartcard, czytnik kodów kreskowych 1D/2D, napęd DVD Super Multi, 2. schowek magazynowy
Złącza opcjonalnie	MicroSD · gniazdo karty SIM (Nano-SIM, 4FF) · kamera internetowa 5 MP · kamera 5 MP Windows Hello · 2. Thunderbolt™ 4 Typ-C · przepust antenowy RF dla GPS/WWAN/WLAN
Konfigurowalna opcja we/wy	LAN + port szeregowy + VGA, lub USB 3.2 Gen 1 + port szeregowy + złącze wyświetlacza
Komunikacja	Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3; opcjonalnie Ethernet 2,5GBASE-T, Dual-SIM, 4G LTE, 5G Sub-6, dedykowany GPS L1/L5
Bezpieczeństwo	TPM 2.0, blokada Kensington; opcjonalnie Intel® vPro®, czytnik linii papilarnych, czytnik HF-RFID, kamera Windows Hello
Akcesoria opcjonalnie	torba do przenoszenia, 2. akumulator, 2. dysk SSD, schowek na napęd DVD, zasilacz 90 W, adapter samochodowy DC-DC, ładowarki wielostanowiskowe, rysik pojemnościowy, folia ochronna, uchwyt/stacja dokująca samochodowa, zestaw ratunkowy SSD, adapter Typ-C 100 W, stacja dokująca USB-C

OPCJE KONFIGURACJI

PROCESOR

Konfiguracja standardowa: procesor Intel® Core™ Ultra 5 125U, do 4,3 GHz, 12 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache^[DB]

Procesor Intel® Core™ Ultra 5 135U vPro® Enterprise, do 4,4 GHz, 12 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache^[DB]

Procesor Intel® Core™ Ultra 7 155U, do 4,8 GHz, 12 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache^[DB]

Procesor Intel® Core™ Ultra 7 165U vPro® Enterprise, do 4,9 GHz, 12 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache^[DB]

PAMIĘĆ RAM

Konfiguracja standardowa: 16 GB DDR5 ^[DB]

32 GB DDR5 ^[DB]

64 GB DDR5 ^[DB]

PAMIĘĆ MASOWA

Konfiguracja standardowa: SSD PCIe NVMe 256 GB ^[DB]

SSD PCIe NVMe 512 GB ^[DB]

SSD PCIe NVMe 1 TB ^[DB]

SSD PCIe NVMe 2 TB ^[DB]

WYŚWIETLACZ

Konfiguracja standardowa: 15,6 cala Full HD (1920 x 1080), 1000 Nits^[DB]

15,6 cala Full HD (1920 x 1080), 1000 Nits, pojemnościowy ekran wielodotykowy LumiBond^[DB]

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA I LOKALIZACJA

Konfiguracja standardowa: Ethernet 10/100/1000 Base-T, Intel® Wi-Fi 7 BE200 (802.11be), Bluetooth 5.4 (bez GPS, bez łączności komórkowej)^[DB]

+ dedykowany GPS (L1/L5) ^[DB]



POPROŚĆ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

+ mobilny internet szerokopasmowy 4G LTE ze zintegrowanym GPS [\[DB\]](#)

+ 5G Sub-6 ze zintegrowanym GPS [\[DB\]](#)

+ Dual-SIM (Nano-SIM 4FF i e-SIM) [\[DB\]](#)

CZYTNIKI I ZABEZPIECZENIA

Czytnik linii papilarnych [\[DB\]](#)

Czytnik RFID HF [\[DB\]](#)

Czytnik kart inteligentnych (wnęka rozszerzeń) [\[DB\]](#)

Czytnik kodów kreskowych imager 1D/2D (wnęka rozszerzeń, wyklucza napęd DVD i dedykowaną kartę graficzną)[\[DB\]](#)

Kamera do uwierzytelniania twarzy Windows Hello 5 MP (skierowana do przodu)[\[DB\]](#)

INTERFEJSY I MODUŁY

+ Ethernet 2,5GBASE-T [\[DB\]](#)

Czytnik kart MicroSD [\[DB\]](#)

Kamera internetowa 5 MP [\[DB\]](#)

Gniazdo karty SIM (Nano-SIM, 4FF) [\[DB\]](#)

Przepust antenowy RF dla GPS, WWAN i WLAN [\[DB\]](#)

2. port Thunderbolt™ 4 typu C [\[DB\]](#)

Technologia Intel® vPro® [\[DB\]](#)

Dedykowany kontroler graficzny NVIDIA® Quadro® RTX A500 (wyklucza napęd DVD i czytnik kodów kreskowych, wymaga podwójnego akumulatora i zasilacza 90 W)[\[DB\]](#)

AKUMULATOR I ZASILANIE

2. akumulator (10,8 V, typowo 6900 mAh) [\[DB\]](#)

AKCESORIA

Torba do przenoszenia [\[ZUB\]](#)

Zasilacz samochodowy 120 W [\[ZUB\]](#)

Zasilacz AC 65 W z kablem sieciowym [\[ZUB\]](#)

Zasilacz AC 90 W [\[ZUB\]](#)

Stacja dokująca Getac DS100 USB-C z zasilaczem AC [\[ZUB\]](#)

Ładowarka wieloakumulatorowa (8 gniazd) [\[ZUB\]](#)

Zapasowa pamięć główna (zestaw SSD) [\[ZUB\]](#)

Rysik pojemnościowy z paskiem mocującym [\[ZUB\]](#)

Zewnętrzna ładowarka dwóch akumulatorów [\[ZUB\]](#)

db Karta katalogowa producenta Getac S510, PDF stan na 22.07.2026, /datasheets/DE/Getac_S510_DE_Product.pdf

zub Broszura akcesoriów Getac S510, /datasheets/zubehoer/getac_S510.pdf

KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA

Getac, stan na 22.07.2026 · Źródło wiążące

[Getac_S510_DE_Product.pdf](#)

To zestawienie zostało opracowane na podstawie dokumentowanych informacji i nie jest kartą katalogową producenta. Wiążące są dane producenta. Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błędów i dalszych zmian technicznych. Stan na: 8 sierpnia 2026.



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń — konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985