



GETAC · TABLET (EXPLOSIONSGESCHÜTZT)

Getac T800 EX ATEX Tablet

Branchen: Industrie · Öffentliche Sicherheit

ATEX-Zertifizierung „Entspricht den strengen Anforderungen für die Zonen 2/22 und ist ideal für Umgebungen mit brennbaren Gasen oder entflammbarem Staub.“
(wörtlich aus der Produktseite)



IP65
SCHUTZART

810G
MIL-STD

600 Nits
HELLIGKEIT

0,91 kg
GEWICHT

KERNDATEN

Displaygröße	8,1 Zoll
Auflösung	1280 x 800 (WXGA)
IP-Schutzart	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810G
Helligkeit	600 Nits
Prozessor	Intel® Atom™ x7-Z8750, 1,6 GHz (Burst bis 2,56 GHz)
Speicher	Arbeitsspeicher 4 GB LPDDR3 (optional 8 GB) · Speicher 128 GB eMMC (optional 256 GB)
Akku	Li-Ionen-Akku 7,4 V, typisch 4200 mAh (mindestens 4080 mAh); optional Zweitakku 14,4 V, 2100 mAh
Gewicht	0,91 kg
Betriebstemperatur	-21 °C bis 50 °C
Schnittstellen	FHD-Webcam · 8-MP-Autofokus-Rückkamera · Audio-Ein-/Ausgang-Combo · DC-Buchse · USB 3.2 Gen 1 Typ-A · Micro HDMI 1.4 · optional SIM-Kartensteckplatz (Mini-SIM, 2FF)
Konfigurierbar	Ja, interaktiver Konfigurator auf der Produktseite (9 Gruppen)

Quelle Displaygröße/IP/MIL-STD/Helligkeit: Vergleichstabelle Tablets . Quelle „Konfigurierbar“: Konfigurator auf der Produktseite , gespeist aus dem Herstellerdatenblatt (Quellenangabe je Option dort). Quelle Prozessor/Akku/Gewicht: Produktseite (Herstellerbeschreibung). Auflösung, Speicher, Betriebstemperatur und Schnittstellen sind auf keiner der beiden Quellen beziffert (die Produktseite nennt zu Speicher/Anschlüssen keine Werte, anders als beim technisch nicht explosionsgeschützten Getac T800 – Werte werden nicht von dort übernommen).

SCHNITTSTELLEN

– FHD-Webcam

– 8-MP-Autofokus-Rückkamera



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- Audio-Ein-/Ausgang-Combo
- USB 3.2 Gen 1 Typ-A
- optional SIM-Kartensteckplatz (Mini-SIM, 2FF)
- DC-Buchse
- Micro HDMI 1.4

ZERTIFIZIERUNGEN UND ROBUSTHEIT

MIL-STD-810G

IP65

AUSSTATTUNG UND OPTIONEN

ATEX-Zertifizierung	„Entspricht den strengen Anforderungen für die Zonen 2/22 und ist ideal für Umgebungen mit brennbaren Gasen oder entflammbarem Staub.“ (wörtlich aus der Produktseite)
Industriestandards	Erfüllt laut Produktseite führende Sicherheitsstandards für den Umgang mit Arzneimitteln sowie Öl und Gas
Display	LumiBond-Technologie, 8 Zoll HD, gute Lesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung
Drahtlose Sicherheit	Bluetooth 4.0 und 3D-Antennentechnologie, um Kabelverbindungen in Gefahrenzonen zu vermeiden
Konnektivität optional	4G-LTE-Unterstützung, integrierter 1D/2D-Barcode-Reader
Betriebssystem	wahlweise Windows 7 oder Windows 8 (laut Produktseite)

KONFIGURATIONSOPTIONEN

ARBEITSSPEICHER

Serienausstattung: 4 GB LPDDR3 [\[DB\]](#)

8 GB LPDDR3 [\[DB\]](#)

MASSENSPEICHER

Serienausstattung: 128 GB eMMC [\[DB\]](#)

256 GB eMMC [\[DB\]](#)

DISPLAY

Serienausstattung: kapazitiver Multi-Touchscreen [\[DB\]](#)

Dual-Modus-Touchscreen (Multitouch und Digitizer) [\[DB\]](#)

ZULASSUNGEN

Serienausstattung: ATEX/IECEx Zone 2/22 zertifiziert für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc, Ex II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc) [\[B\]](#)

FUNK UND ORTUNG

Serienausstattung: Intel® Wi-Fi 6 AX200 (802.11ax), Bluetooth 5.2 (ohne GPS, ohne Mobilfunk) [\[DB\]](#)

+ dediziertes GPS [\[DB\]](#)

+ 4G-LTE-Mobilfunk-Breitband [\[DB\]](#)

LESER UND SICHERHEIT

1D/2D-Imager-Barcode-Leser (Erweiterungssteckplatz) [\[DB\]](#)

SCHNITTSTELLEN UND MODULE

SIM-Kartensteckplatz (Mini-SIM, 2FF) [\[DB\]](#)

AKKU UND STROMVERSORGUNG

2. Erweiterungsakku (SnapBack-Zusatzmodul, 14,4 V, 2100 mAh) [\[DB\]](#)

ZUBEHÖR

Primärer Akku (Ersatz) [\[ZUB\]](#)

65-W-AC-Adapter mit Netzkabel [\[ZUB\]](#)

Kapazitiver Stift mit Haltegurt [\[ZUB\]](#)

Digitizer-Stift mit Haltegurt [\[ZUB\]](#)



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Schutzfolie mit Blendschutz [ZUB]

db Getac T800-EX Herstellerdatenblatt (Generation G2, Englisch – Getac hat für dieses Modell keine deutsche oder französische Fassung veröffentlicht, die deutschen Bezeichnungen in diesem Datensatz sind Übersetzungen; von Getac aus dem eigenen Angebot entfernt, gesichert am 21.04.2024 im Internet Archive), /datasheets/EN/Getac_T800-EX_EN_Product.pdf

zub Getac T800-EX Zubehör-Broschüre, /datasheets/zubehoer/getac_T800-EX.pdf

HERSTELLERDATENBLATT

Getac, Generation G2 · verbindliche Quelle

[Getac_T800-EX_EN_Product.pdf](#)

Diese Übersicht wurde aus den dokumentierten Angaben zusammengestellt und ist kein Herstellerdatenblatt. Verbindlich sind die Angaben des Herstellers. Änderungen, Irrtümer und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. Stand dieses Dokuments: 8. August 2026.

**ANGEBOT ANFORDERN**

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985