



GETAC · TABLETTE (ANTIDÉFLAGRANTE)

Getac UX10-EX Tablette

Secteurs : Industrie · Sécurité publique

Protection anti-explosion certifiée ATEX/IECEx zone 2/22 – « Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc » et « Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc » (repris littéralement de la fiche technique du fabricant, section « Explosions Schutz »)



IP66

INDICE DE PROTECTION

810H

MIL-STD

1000 Nits

LUMINOSITÉ

1,38 kg

POIDS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Taille d'écran	10,1 pouces
Résolution	WUXGA (1920 x 1200)
Indice de protection	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H
Luminosité	1000 Nits
Processeur	Intel® Core™ i5-1235U (12e génération), jusqu'à 4,4 GHz avec Intel® Turbo Boost, 12 MB Smart Cache (en option Intel® Core™ i5-1245U vPro® jusqu'à 4,4 GHz, i7-1255U jusqu'à 4,7 GHz ou i7-1265U vPro® jusqu'à 4,8 GHz)
Mémoire et stockage	Mémoire vive 8 GB DDR4 (en option 16 GB ou 32 GB DDR4) · SSD 256 GB PCIe NVMe (en option 512 GB ou 1 TB SSD PCIe NVMe)
Batterie	Batterie intelligente lithium-ion 11,1 V, typiquement 4200 mAh (min. 4080 mAh) × 1 (en option batterie haute performance 10,8 V, 9240 mAh × 1)
Poids	1,38 kg
Température de fonctionnement	0 °C à 55 °C
Interfaces	webcam 5MP × 1 · caméra arrière autofocus 8MP × 1 · prise audio combo entrée/sortie × 1 · entrée DC × 1 · USB 3.2 Gen 2 Type-A × 1 · Thunderbolt™ 4 Type-C × 1 (en option caméra d'authentification faciale Windows Hello, en option emplacement carte SIM Micro-SIM/3FF)
Configurable	Oui, configurateur interactif sur la page produit (8 groupes, DE)

Source des caractéristiques principales (hors « Configurable ») : fiche technique du fabricant Getac UX10-EX (PDF, datée du 21.04.2026, voir remarque ci-dessus). « Configurable » provient du configurateur de la page produit, alimenté par la fiche technique du fabricant (source indiquée par option à cet endroit).



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

INTERFACES

- webcam 5MP × 1
- prise audio combo entrée/sortie × 1
- USB 3.2 Gen 2 Type-A × 1
- caméra arrière autofocus 8MP × 1
- entrée DC × 1
- Thunderbolt™ 4 Type-C × 1 (en option caméra d'authentification faciale Windows Hello, en option emplacement carte SIM Micro-SIM/3FF)

CERTIFICATIONS ET ROBUSTESSE

MIL-STD-810H

Choc, vibration, température, altitude

IP66

Complètement étanche à la poussière, résistant aux jets d'eau

ÉQUIPEMENT ET OPTIONS

Protection anti-explosion	certifiée ATEX/IECEEx zone 2/22 – « Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc » et « Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc » (repris littéralement de la fiche technique du fabricant, section « Explosions Schutz »)
Écran	technologie LumiBond®, écran tactile double mode capacitif (multitouch et digitaliseur)
Connectivité	Intel® Wi-Fi 6E AX211 · Bluetooth 5.3 · mobile 5G Sub-6 ou 4G LTE avec GPS intégré en option · Dual-SIM (Micro-SIM 3FF et e-SIM)
Robustesse	résistant aux chutes jusqu'à 1,8 m, résistant aux vibrations
Sécurité	TPM 2.0, Intel® vPro® en option, lecteur RFID HF en option, authentification faciale Windows Hello en option
	3 ans de garantie bumper-to-bumper selon la fiche technique du fabricant (engagement Getac, pas une prestation Robustbook)

OPTIONS DE CONFIGURATION

PROCESSEUR

Configuration standard : processeur Intel® Core™ i5-1235U, jusqu'à 4,4 GHz avec Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Processeur Intel® Core™ i5-1245U vPro®, jusqu'à 4,4 GHz avec Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Processeur Intel® Core™ i7-1255U, jusqu'à 4,7 GHz avec Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Processeur Intel® Core™ i7-1265U vPro®, jusqu'à 4,8 GHz avec Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

MÉMOIRE VIVE

Configuration standard : 8 GB DDR4 ^[DB]

16 GB DDR4 ^[DB]

32 GB DDR4 ^[DB]

STOCKAGE DE MASSE

Configuration standard : SSD PCIe NVMe 256 GB ^[DB]

SSD PCIe NVMe 512 GB ^[DB]

SSD PCIe NVMe 1 TB ^[DB]

CERTIFICATIONS

Configuration standard : certifié ATEX/IECEEx Zone 2/22 pour une utilisation en zones explosibles (Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc, Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc)^[B]

RADIO ET LOCALISATION

Configuration standard : Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax), Bluetooth v5.3, double SIM (microSIM 3FF et e-SIM)^[DB]

5G Sub-6 avec GPS intégré et emplacement carte SIM (Micro-SIM, 3FF)^[DB]

Haut débit mobile 4G LTE avec GPS intégré et emplacement carte SIM (Micro-SIM, 3FF)^[DB]

LECTEURS ET SÉCURITÉ

Technologie Intel® vPro® ^[DB]

Lecteur RFID HF ^[DB]



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez – configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Caméra d'authentification faciale Windows Hello (caméra frontale), mutuellement exclusive avec la webcam 5M [\[DB\]](#)

Lecteur de codes-barres imageur 1D/2D (emplacement d'extension supérieur) [\[DB\]](#)

Absolute Persistence [\[DB\]](#)

BATTERIE ET ALIMENTATION

Batterie haute performance (10,8 V, 9240 mAh) x 1 [\[DB\]](#)

ACCESSOIRES

Bloc d'alimentation, 100 W, 100-240 VAC [\[DB\]](#)

Chargeur multiple, deux compartiments [\[DB\]](#)

Chargeur multiple, huit compartiments [\[DB\]](#)

Stylet numériseur (remplacement) [\[DB\]](#)

Film de protection antistatique [\[DB\]](#)

Bandoulière (2 points) [\[DB\]](#)

Bandoulière (4 points ; mains libres) [\[DB\]](#)

Sangle de main pivotante avec pied de support [\[DB\]](#)

db Fiche technique du fabricant Getac UX10-EX (génération G3), PDF mise à jour 21.04.2026, /datasheets/DE/Getac_UX10G3-EX_DE_Product.pdf

FICHE TECHNIQUE DU FABRICANT

Getac, datée du 21.04.2026 · source obligatoire

[Getac_UX10G3-EX_DE_Product.pdf](#)

Cet aperçu a été compilé à partir des informations documentées et n'est pas une fiche technique du fabricant. Les indications du fabricant font foi. Sous réserve de modifications, erreurs exceptées, et développements techniques ultérieurs. Mise à jour : 8 août 2026.



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985