GETAC · TABLET

# Getac ZX80-EX Tablet

**Branże:** Przemysł · Leśnictwo i rolnictwo · Outdoor

**Ochrona przeciwwybuchowa** certyfikacja ATEX/IECEx strefa 2/22 – „Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc" i „Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc" (dosłownie z karty danych producenta, sekcja „Explosion Protection")




**IP67**
KLASA OCHRONY IP

**810H**
MIL-STD

**1000 nits**
JASNOŚĆ

**780 g**
WAGA

## DANE PODSTAWOWE

| | |
|---|---|
| **Przekątna ekranu** | 8 cali |
| **Rozdzielczość** | WUXGA (1920 x 1200) |
| **Stopień ochrony IP** | IP67 |
| **MIL-STD** | MIL-STD-810H |
| **Jasność** | 1000 nits |
| **Procesor** | Qualcomm® QCS6490, Octa-Core, 1,9 GHz (do 2,7 GHz) |
| **Pamięć** | 12 GB LPDDR5 RAM · 256 GB UFS |
| **Akumulator** | Akumulator wewnętrzny 3,86 V, typ. 4060 mAh (min. 3950 mAh); opcja akumulatora 3,84 V, typ. 4990 mAh (min. 4870 mAh) |
| **Waga** | 780 g |
| **Temperatura pracy** | -21 °C do 55 °C |
| **Interfejsy** | 1× combo audio · 1× USB 3.2 Gen 1 Type-C (z DisplayPort i Power Delivery) · 1× MicroSD (opcjonalnie hybrydowa taca na kartę SIM, Nano-SIM 4FF, z MicroSD) |
| **Konfigurowalny** | Tak, interaktywny konfigurator na stronie produktu (6 grup) |

Źródło przekątnej ekranu do interfejsów: karta danych producenta, wersja angielska (Getac, stan na 06.08.2026); wersja niemiecka (Getac, stan na 03.06.2026) jest w tych wierszach zgodna. Źródło „Konfigurowalny": konfigurator na stronie produktu , zasilany danymi z karty producenta (źródło podane przy każdej opcji).

## INTERFEJSY

- 1× combo audio
- 1× USB 3.2 Gen 1 Type-C (z DisplayPort i Power Delivery)

– 1× MicroSD (opcjonalnie hybrydowa taca na kartę SIM, Nano-SIM 4FF, z MicroSD)

## CERTYFIKACJE I ODPORNOŚĆ

**MIL-STD-810H**
Wstrząs, wibracja, temperatura, wysokość

**IP67**

## WYPOSAŻENIE I OPCJE

| | |
|---|---|
| **Ochrona przeciwwybuchowa** | certyfikacja ATEX/IECEx strefa 2/22 – „Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc" i „Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc" (dosłownie z karty danych producenta, sekcja „Explosion Protection") |
| **System operacyjny** | Android™ 15.0, zweryfikowany jako Android Enterprise Recommended |
| **Wyświetlacz** | TFT LCD 8 cali z szerokim kątem widzenia, antystatyczna folia ochronna, pojemnościowy ekran wielodotykowy i ekran dwutrybowy (multitouch i digitizer) |
| **Łączność** | Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth 5.2; opcjonalnie Dual-SIM (Nano-SIM 4FF i eSIM), 4G LTE, 5G Sub-6, dedykowany GPS |
| **Gniazdo rozszerzeń** | opcjonalnie czytnik kodów kreskowych 1D/2D (imager), opcjonalnie NFC (13,56 MHz) |
| **Gwarancja** | 3 lata Bumper-to-Bumper w standardzie według karty danych producenta (zobowiązanie Getac, nie usługa Robustbook) |

## OPCJE KONFIGURACJI

### SIEĆ KOMÓRKOWA

Konfiguracja standardowa: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2, bez łączności komórkowej [DB]

Mobilny internet szerokopasmowy 4G LTE [DB]

5G Sub-6 [DB]

### SIM I LOKALIZACJA

Dual-SIM (Nano-SIM 4FF i eSIM) [DB]

Hybrydowa taca na kartę SIM (Nano-SIM, 4FF) z MicroSD, zamiast samego gniazda MicroSD [DB]

Dedykowany GPS (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou; dostępny tylko w USA, Wielkiej Brytanii, UE, Australii i Nowej Zelandii) [DB]

### CZYTNIKI I ZABEZPIECZENIA

Czytnik kodów kreskowych 1D/2D (imager, gniazdo rozszerzeń) [DB]

NFC (13,56 MHz bezstykowe; zgodne z ISO 15693, 14443 A/B, Mifare i FeliCa™) [DB]

### AKUMULATOR I ZASILANIE

Konfiguracja standardowa: akumulator wewnętrzny (3,86 V, typ. 4060 mAh; min. 3950 mAh) z pokrywą komory akumulatora [DB]

Akumulator (3,84 V, typ. 4990 mAh; min. 4870 mAh) we wnęce akumulatora, zamiast pokrywy [DB]

### OPROGRAMOWANIE

Getac Driving Safety Utility [DB]

Getac Monitoring [DB]

Getac Management [DB]

Getac OEMConfig [DB]

### AKCESORIA

Zasilacz USB-C 65 W [DB]

Samochodowy adapter USB-C 65 W [DB]

Ładowarka wielostanowiskowa (dwie komory) [DB]

Ładowarka wielostanowiskowa (osiem komór) [DB]

Rysik digitizer ze smyczą [DB]

Antystatyczna folia ochronna [DB]

Pasek na rękę z uchwytem na rysik [DB]

Obrotowy pasek na rękę z podstawką [DB]

Pasek na ramię (2-punktowy) [DB]

Uchwyt samochodowy [DB]

**db** Karta danych producenta Getac ZX80-EX: wersja angielska (stan na 06.08.2026, źródło główne), /datasheets/EN/Getac_ZX80-EX_EN_Product.pdf, oraz wersja niemiecka (stan na 03.06.2026), /datasheets/DE/Getac_ZX80-EX_DE_Product.pdf

**KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA**
Getac, stan na 06.08.2026 · źródło wiążące

Getac_ZX80-EX_EN_Product.pdf

To zestawienie zostało opracowane na podstawie dokumentowanych informacji i nie jest kartą katalogową producenta. Wiążące są dane producenta. Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błędów i dalszych zmian technicznych. Stan na: 20 października 2026.